



WORK[®]
INDUSTRIA ARGENTINA

**Fuente de
Alimentación**



LINEALES / REGULADAS



www.estabilizadoreswork.com.ar

Lider en Energía Confiable

WORK



WORK[®]
INDUSTRIA ARGENTINA

✉ info@estabilizadoreswork.com.ar

📍 Quirno Costa 35 Témperey

☎ 011 4264-8841 / 011 3979-1694

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Por sus características , bajo nivel de ruido y estabilidad en la carga las fuentes WORK son idóneas entre otras aplicaciones para equipos de transmisión , náutica , telefonía , señalización y control e industria en general.

Tienen limitador de corriente y protección de sobretensiones y cortocircuito impidiendo de este modo el daño de la carga

En los modelos superiores a los 250 W la ventilación es forzada a través de una turbina. Sobre demanda se puede variar tanto la tensión de entrada, la de salida y la potencia.

Opcionalmente se pueden incorporar otras protecciones, controles y alarmas.

Características Técnicas

	TENSIÓN	220 VCA + / - 10 %
ENTRADA	FRECUENCIA	50 Hz
	PROTECCIÓN	FUSIBLE INTERNO / EXTERNO
	REGULACIÓN DE CARGA	0,5 % TÍPICA
SALIDA	REGULACIÓN DE RED	0,40%
	PROTECCIÓN CORTOCIRCUITO	FUSIBLE INTERNO
	PROTECCIÓN SOBRETENSIONES	SI
AMBIENTALES	TEMPERATURA DE TRABAJO	0 + 40ª
	HUMEDAD	20 - 90 % SIN CONDENSACIÓN
ENVOLVENTE	GRADO DE PROTECCIÓN IP	IP-20
	PESO	SEGÚN MODELO
	MEDIDAS	SEGÚN MODELO

FUR6,50,5	6 VCC	0,5 AMP	FUR120,5		0,5 AMP	FUR240,5		0,5 AMP	FUR480,5		0,5 AMP
FUR090,5		0,5 AMP	FUR1201		1 AMP	FUR2401		1 AMP	FUR4801		1 AMP
FUR0901		1 AMP	FUR121,5		1,5 AMP	FUR241,5		1,5 AMP	FUR481,5		1,5 AMP
FUR091,5	9 VCC	1,5 AMP	FUR1202		2 AMP	FUR2402		2 AMP	FUR4802		2 AMP
FUR0902		2 AMP	FUR1203		3 AMP	FUR2403		3 AMP	FUR2483		3 AMP
FUR0903		3 AMP	FUR1204	12 VCC	4 AMP	FUR2404	24 VCC	4 AMP	FUR4804	48 VCC	4 AMP
FUR0904		4 AMP	FUR1205		5 AMP	FUR2405		5 AMP	FUR4805		5 AMP
FUR0905		5 AMP	FUR1210		10 AMP	FUR2410		10 AMP	FUR4810		10 AMP
			FUR1215		15 AMP	FUR2415		15 AMP	FUR4815		15 AMP
			FUR1220		20 AMP	FUR2420		20 AMP	FUR4820		20 AMP
			FUR1225		25 AMP	FUR2425		25 AMP	FUR4825		25 AMP
			FUR1230		30 AMP	FUR2430		30 AMP	FUR4830		30 AMP

Lider en Energia Confiable