



WORK[®]
INDUSTRIA ARGENTINA

**Cargador
de Batería**

CARGA LENTA



WORK[®]

Lider en Energía Confiable



www.estabilizadoreswork.com.ar



WORK[®]
INDUSTRIA ARGENTINA

✉ info@estabilizadoreswork.com.ar

📍 Quirno Costa 35 Témperey

☎ 011 4264-8841 / 011 3979-1694

CARGADOR DE BATERÍA CARGA LENTA

Los Cargadores De Batería Work están diseñados para cargar todo tipo de baterías de forma segura y confiable evitando el deterioro de las mismas.

El modo de Carga Lenta : Tension Constante / Corriente de Carga 20% Corriente nominal de la bateria asegura una carga lenta de la misma prolongando su vida util.

No aptos para carga continua.

Disponibles en una amplia gama de Tensiones y Corrientes de Carga .

Características Técnicas

MODELO		12 VCC - 5/10/15/20/25/30 Amp	24 VCC - 5/10/15/20/25/30 Amp
ENTRADA	RANGO DE TENSION	220 VCA	
	RANGO DE FRECUENCIA	50 / 60 Hz	
	ALIMENTACION	Cable inyectado 3 x 075 X 1,5 Mts	
	ENCENDIDO	LLAVE	
SALIDA	TENSION DE CARGA	12 VCC	24 VCC
	CORRIENTE DE CARGA	20 % CORRIENTE NOMINAL	20 % CORRIENTE NOMINAL
	TIPO DE BATERIA	LIBRE MANTENIMIENTO	LIBRE MANTENIMIENTO
	CONEXION A BATERIA	CABLES CON PINZAS / BORNERAS	CABLES CON PINZAS / BORNERAS
INDICADORE	MODO DE CARGA	TENSION Y CORRIENTE CONSTANTE	
	LEDS	ENCENDIDO / CARGA	
DIMENSIONES		SEGUN MODELO	
	PESO	SEGUN MODELO	
CONDICION AMBIENTAL	GRADO IP	IP40	
	TEMPERATURA	ENTRE -10 ° C Y 60°C	
	HUMEDAD	90 % SIN CONDENSACION	
	NIVEL DE RUIDO	MENOR A 50 Db	

Lider en Energia Confiable